

ALLIANCE

ÉMETTEUR

Monocouleur B1/T1



4 zones

Monocouleur

Garantie 3 ans*



MIBOXER

Référence	640482	
Référence MiBoxer	B1	T1
Voltage	3V (2 piles AAA)	220-240VC
Modèle	en saillie	encastré
Fréquence	2400-2483.5MHz	2400-2483.5MHz
Distance de portée	30m	30m
Dimensions	86*86mm	86*86*33mm



CARACTÉRISTIQUES

L'émetteur Monocouleur sans fil permet de contrôler à distance l'intensité lumineuse de vos éclairages monocouleur en envoyant des informations aux contrôleurs qui y sont reliés.

Facile à utiliser car il est entièrement sensitif, il suffit de passer le doigt sur la graduation dimmer pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse de vos éclairages.


Il peut contrôler jusqu'à 4 zones différentes.

Vous pouvez choisir quels éclairages vous souhaitez appairer sur la même zone afin de les contrôler simultanément. Les éclairages appairés à d'autres zones ne seront pas affectés par les manipulations.

Mémorisation des ambiances. En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé. On peut accéder à 8 programmes permettant d'enchaîner des couleurs et de régler la vitesse.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les projecteurs, lampes, downlights (...) RGB/RGBW de la gamme MiBoxer
(Ces produits ne nécessitent pas l'installation d'un contrôleur/récepteur).



autres éclairages RGB/ RGBW standards avec/ récepteurs 12/24VDC :



6A/canal
max 10A
FUT37, FUT 38



6A/canal
max 12A
FUT037, FUT038



6A/canal
max 15A
LS2

Option WiFi



Appli. MiLight



Passerelle WiFi IEEE
WL 1



Box internet



Alexa
Amazon™

Google
Home™

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- S'assurer que l'installation électrique est compatible avec les spécifications du produit.
- S'assurer d'une installation électrique fiable afin d'éviter tout court-circuit.
- Faire installer et maintenir par un professionnel.
- En cas de problème, éteindre l'alimentation électrique et faire appel à un professionnel.



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Ne pas jeter dans les conteneurs ménagers.

ALLIANCE LED

16 allée Henry Purcell
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : +33 (0)9 72 35 94 89 -
Fax : +33 (0)4 77 75 11 35
contact@alliance-led.com
www.alliance-led.com

* Voir conditions générales de vente
MAJ le 13/01/2021